

# Gigaset A400A

## Komfort von Anfang an – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › 1,7" (4,3 cm) großes, beleuchtetes Grafik-Display
- › Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- › Beleuchtete Tastatur
- › Telefonbuch für bis zu 80 Einträge
- › Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



reddot design award  
winner 2010

## Audio-Qualität

- Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen
- Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar

## Display

- 1,7" (4,3 cm) großes, beleuchtetes Grafik-Display 96 x 64 Pixel
- Beleuchtung: bernsteingelb
- Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- Datum und Uhrzeit
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- Gesprächsdaueranzeige

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz über #-Taste einstellbar
- Klingel aus-/einschalten über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

## Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- Telefonbuch für bis zu 80 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-tasten: Tasten 2 – 0
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel-melodien
  - 20 Standard Melodien im Mobilteil
  - 6 Standard Melodien in der Basisstation
  - 5 Lautstärke-stufen + AUS + Crescendo
- Individuelle Melodie für Intern-Rufe

### Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anrufliste

### Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Telekom

### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 25 Minuten Aufzeichnung
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil möglich
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

### Bei Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 220 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation  
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 153 x 48 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g (inkl. Akku)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Energieverbrauch: < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 122 x 125 x 36 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 134 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset A400A
- o 1 Mobilteil Gigaset A400H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH), 550 mAh
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Schwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen