

Gigaset S810

Kontaktmanager in Bestform

- › Mit Bluetooth®
 - Headset-Anschluss
 - vCard-Transfer mit Handy
 - Kabellose Verbindung zum PC
- › Mini-USB-Anschluss
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)
- › Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410 für absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren



Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- o 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/ Aus-Funktion über *-Taste
- o Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- o Bluetooth® für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für ca. 500 Kontakte: Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild/Melodie für Picture CLIP
- o vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth®
- o Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- o Mit individueller Klingelmelodie
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anruferliste

- o Blinkende Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken: ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Weitere Funktionen

- o Plug & Play: einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
 - einstellbarer Melodie
 - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel, 8-zeilig
- o Brillante Farben (65.000)
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar
- Im Standby
 - o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
 - o Anzeige von Datum und Zeit
 - o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
 - o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

Tastatur

- o Hochwertige Metall-Tastatur (metal dome-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Allgemein-Postfach und bis zu 3 personalisierte Postfächer
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen
- o In Kombination mit Gigaset L410: einfache Gesprächsübergabe / -übernahme vom Mobilteil mit einem Tastendruck

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®
Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook und Mac
- o Bilder (.BMP) für Picture-CLIP und Screensaver speicherbar
- o Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel-melodien
- o Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface
Wählen / Anruferanzeige am PC mit Microsoft Outlook

Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP / Vista / 2007; sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.4.9 und höher

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410

Anschluss a/b (analog)

Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP, Bluetooth®

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 13 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 101 x 116 x 61 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage (nur S810)

Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset S810 mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil S810H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Stahlgrau

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen