Gigaset SL450A GO

Parfait –
avec répondeur
Gigaset GO: pour le réseau fixe de demain

- Téléphone sans fil à combiné compact, combiné à cadre en aluminium
- Grand écran couleur TFT (2.4")
- Très grand carnet d'adresses de 500 contacts maximum (vCard)
  avec 3 numéros de téléphone chacun
- Excellente acoustique grâce à des profils audio se configurant rapidement avec les touches de fonction
- Bluetooth® 2.0 et micro USB pour synchroniser les données avec le PC
- Confort mains libres en qualité duplex intégrale exceptionnelle
- Raccordement du combiné par Bluetooth® 2.0 ou câble
- Affichage de l'appel avec photo (Picture CLIP)

- Téléphonie réseau fixe et Internet, indépendamment du fournisseur
  - 1 numéro de téléphone pour le raccordement au réseau fixe
  - Jusqu'à 6 numéros de téléphone et 2 conversations simultanées pour le raccordement téléphonique IP
- Services basés sur le cloud et applications Gigaset pour communiquer avec les smartphones (iOS / Android)
- Répondeur intégré à trois niveaux, accessible par 3 numéros de téléphone, avec une durée d'enregistrement de 55 minutes maximum

Services en ligne Gigaset

- Accès au service de cloud Gigaset
- Affichage des appels manqués et des messages du répondeur sur le smartphone
- Affichage des courriels entrants sur le combiné
- Accès aux annuaires téléphoniques en ligne (p.e. klickTel), y compris recherche inversée, service météo, eBayTM, etc.
- Appels gratuits dans le monde entier entre téléphones Gigaset GO grâce à Gigaset.net
- Compatible avec les applications Gigaset
  - Application Gigaset Elements pour l'affichage des appels manqués / messages du répondeur sur le smartphone
  - Application Gigaset Contacts Push pour transmettre les contacts du smartphone au combiné
  - Application Gigaset Help: accès facilité au mode d'emploi

Qualité audio

- Confort mains libres en qualité duplex intégrale
  - avec haut-parleur séparé dans le combiné
  - et 4 profils de mode mains libres pour l'adaptation optimale de l'acoustique
- Profils audio réglables pour l'adaptation optimale de l'acoustique à l'environnement avec une touche de profils
- Une qualité audio exceptionnelle (HDSP™ – High Definition Sound Performance) pour les conversations VoIP
- Alarme vibrante
- 5 niveaux de réglage du volume de la sonnerie
- Prise mini jack (2.5 mm) pour écouteurs (mono)
- Bluetooth® 2.0 pour connecter des écouteurs (mode mains libres et profils d'écouteurs)

Gigaset
Wherever you go.

Carnet d'adresses et fonctions de sélection

- Carnet d'adresses de 500 contacts maximum (vCards): prénom, nom, 3 numéros de téléphone, email, anniversaire, mélodie VIP, photo pour Picture CLIP
- Recherche par nom ou prénom
- Transfert vCard avec portable / PC par Bluetooth® 2.0 ou micro USB
- Préparation de la sélection (entrée du numéro d'appel avant l'opération de numérotation proprement dite) avec possibilité de correction
- Répétition des 20 derniers numéros
- Répétition automatique
- Programmation de touches de sélection abrégée (touches 2-9)
- Procédés de sélection: tonalité (DTMF), impulsions (DP)
- Touche de rappel (durée de flash réglable)
- Prise en charge des préfixes d'accès
- Sélection automatique du préfixe ou sélection du fournisseur
- Transfert du carnet d'adresses de MS Outlook au combiné
- Possibilité de définir jusqu'à 30 règles de sélection: numéros de téléphone avec préfixe, IP ou réseau fixe, etc.

Écran

- Grand écran TFT couleur éclairé
  50 x 38 mm (h x l), 63 mm (2.4") de diagonale
  65,000 couleurs, 8 lignes, 240 x 320 pixels
- Éclairage d'écran / schémas de couleurs réglables
  - fond noir
  - fond clair
- Grande police réglable pour les listes d'appelants et le carnet d'adresses
- Écran / économiseur d'écran
  - Horloge analogique ou numérique
  - Photos personnelles
  - Diaporama avec photos personnelles
  - Services d'information, actualités, etc.
- En veille
  - Affichage de la date et de l'heure
  - Affichage de l'intensité du champ et du niveau de charge des piles
  - Touches virtuelles de sélection rapide des fonctions
- Pendant une conversation: affichage de la durée de la conversation

Indication des appels et signalisation

- Par le numéro de téléphone ou le nom (CLIP / CNIP)
- Par la photo de l'appelant (Picture CLIP)
- Touche clignotante d'écouteurs et animation d'appel en couleurs
- Par une sonnerie personnalisée
  - 22 mélodies sur le combiné
  - 5 niveaux sonores / silencieux / crescendo réglable
- Photos et mélodies de sonnerie téléchargeables pour le combiné
  (p.ex., *.bmp, *.mp3)
- Sonneries personnalisables pour les appels externes / internes
- Mode jour / nuit: mise sous silence temporisée de la sonnerie du combiné, à l'exception des contacts VIP
- Blocage des appels anonymes: les appels sans numéro CLIP ne sont signalés que de manière visuelle ou sont bloqués
- Liste de blocage pour 15 numéros, réglables en option: «Ne pas sonner»; uniquement indication visuelle des appels ou blocage d'appels

Affichage des appels manqués / liste des appelants

- La touche message clignotante signale les nouveaux messages et permet un accès aisé à la liste des messages (la LED clignotante peut être allumée et éteinte)
- Liste des appelants avec numéro de téléphone (CLIP) et heure de tous les appels (60 entrées), de même que pour les appels sortants, entrants ou manqués (20 entrées par catégorie)

Clavier

- Clavier éclairé de grande qualité
- Il est possible d'allumer et éteindre l'éclairage des touches
- 2 touches d'affichage configurables pour un accès rapide aux fonctions les plus utilisées
- Touche de navigation à cinq directions
- La touche récepteur et mains libres clignote pendant l'appel, s'allume en mode mains libres (vert)
- Touche «Raccrocher» / On/Off (voyant rouge)
- Touche pour configurer les profils audio
- Verrouillage-déverrouillage du clavier avec la touche #
- Verrouillage automatique réglable des touches
- Touche de rappel (durée de flash réglable)
- Touche de volume sur le côté du combiné

Menu

- Guidage par menu convivial en différentes langues (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Utilisation aisée, au moyen de symboles couleur, de textes de menu et de touches d'écran
- Choix parmi des affichages de texte de différentes couleurs

Fonction SMS

- Inscription automatique au centre SMS («AnnyWay»-Materna et T-COM préconfigurés)
- Envoi et réception de SMS via réseau fixe et IP (RTP)
- Envoi de SMS comportant jusqu'à 612 caractères
- Mémoire de 50 SMS
- Envoi de SMS à une adresse email
- Copie des numéros de téléphone (vCard) des SMS dans le carnet d'adresses

Messagerie

- A la réception d'un nouveau courriel, la touche message clignote
- Affichage des 560 premiers caractères d'un courriel sur le combiné
- Suppression des courriels depuis le combiné

Raccordement à un PC

Raccordement à un PC via câble de données par l'intermédiaire de micro USB sur le combiné (câble ne faisant pas partie de la livraison) ou par Bluetooth® 2.0

Logiciel gratuit: Gigaset QuickSync pour Microsoft® ou Mac

- Synchronisation du carnet d'adresses avec MS Outlook et MAC
- Pool médiatique:
  - pour sauvegarder des photos pour Picture CLIP et écrans de veille (*.bmp, *.jpg, *.gif)
    Formats: photos CLIP: 172 x 240 pixels
    écran de veille: 240 x 320 pixels
  - mélodies / sons pour des sonneries personnalisées (*.wma, *.mp3, *.wav)
  - capacité de mémoire pour photos / mélodies: 3 Mo
- Interface CTI: composition / affichage d'appel sur le PC avec MS Outlook
- Synchronisation sur le cloud avec Google

Configurations requises: système d'exploitation Windows Vista (32bits et 64bits), Windows 7 (32bits et 64bits), Windows 8/8.1 (32bits et 64-bits) et Microsoft Internet Explorer 5.5 ou plus récent ou Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Autres fonctions

- Plug and Play – installation très aisée: déballer, enficher et appeler (combiné inscrit ex usine)
- Calendrier avec aperçu des mois et agenda de 30 rendez-vous avec texte et sonnerie séparée
- Rappel d'anniversaire pour chaque entrée du carnet d'adresses
- Fonction de réveil avec mélodie au choix et fonction de répétition
- Babyphone (alarme bébé) doté d'une fonction interphone
  - vers un numéro externe, p.ex. téléphone portable
  - ou un numéro interne, p.ex. combiné supplémentaire
- Fonction d'appel direct (appel bébé): sélection d'un numéro de téléphone en appuyant sur n'importe quelle touche
- Possibilité de modifier le nom du combiné
- Prise en charge des fonctionnalités réseau comme transfert d'appel, appels en attente, etc.

Fonctionnalités lors de l'utilisation de plusieurs combinés

- Il est possible de mener 2 conversations VoIP, 1 conversation fixe et 1 conversation interne simultanément tout en accédant au répondeur
- Communications internes non taxées
- Transfert de carnet d'adresses entre combinés
- Appel interne à tous les combinés ou à des combinés sélectionnés
- Transfert d'une conversation à un différent
- combiné, avec fonction sélection / rappel
- Conférence à 3 (1 participant externe et 2 internes)
- Commutation à un appel externe (configurable)
- Attribution individuelle de numéros de téléphone à chaque combiné ou sonnerie simultanée de tous les combinés en cas d'appels externes

Répondeur

- Répondeur numérique intégré avec durée d'enregistrement de 55 minutes maximum
- Accessible par 3 numéros de téléphone (réseau fixe et IP) avec messages d'annonce personnalisés
- Fonction d'enregistrement et d'information
- 3 messages d'annonce et 3 textes d'information personnalisés enregistrables (170 secondes)
- Message standard préconfiguré (Plug and Play)
- Utilisation simple à partir du combiné
- Guidage vocal en allemand ou en anglais
- Alternance temporisée entre fonction d'information et d'enregistrement (réglable)
- Annonce de la date / de l'heure de chaque message
- Durée d'enregistrement réglable:
  1, 2, 3 minutes ou illimitée
- Réglage de la réception des appels:
  immédiate, après 10, 18 ou 30 secondes, automatique
- Interrogation à distance possible (protégée par code PIN)
- Filtrage des messages entrants sur le combiné
- Enregistrement de communications téléphoniques
- Les enregistrements sont sauvegardés de façon illimitée, même en cas de coupure de courant

ECO DECT

- Réduction automatique de la puissance d'émission en fonction de la distance entre le combiné et sa base
- Absence de rayonnements en mode veille même en présence de plusieurs combinés tant que tous les combinés inscrits sont conformes à la norme ECO DECT
- Faible consommation d'énergie grâce aux blocs d'alimentation économes en énergie

Caractéristiques techniques

Configuration	o Il est possible d'inscrire jusqu'à 6 combinés (pour plus d'informations, voir aussi www.gigaset.com/kompatibilitaet) o Le répéteur Gigaset permet d'augmenter la portée
Raccordement	o 1 connexion au réseau fixe (a/b analogique) o 1 connexion IP/Ethernet (IEEE 802.3) pour la connexion téléphonique sur base IP–pour un maximum de 6 numéros de téléphone et 2 appels simultanés
Utilisation	Raccordement principal / installation télécom / routeur
Normes	DECT, GAP, HDSP™, SMS sur réseau fixe ou IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0
Combiné	o Durée de veille: jusqu'à 200 h env. 47 h si l'éclairage de l'écran est constamment activé o Durée de conversation: jusqu'à 12 h o Piles: 1 x pile lithium ion rechargeable o Temps de charge: env. 3 h o Portée – à l'intérieur: jusqu'à 50 m – à l'extérieur: jusqu'à 300 m o Dimensions: 130 x 51 x 19 mm (h x l x p) o Poids: env. 104 g (pile compr.)

Station de base	o Alimentation électrique: bloc d'alimentation 230 V o Dimensions: 105 x 132 x 46 mm (h x l x p) o Poids: env. 130 g (bloc d'alimentation compr.) o La station de base peut être montée au mur
Chargeur	o Alimentation électrique: bloc d'alimentation 230 V o Dimensions: 70 x 59 x 29 mm (h x l x p) o Poids: env. 130 g (bloc d'alimentation compr.)
Sont compris dans la livraison	o 1 station de base Gigaset GO Box 100 o 1 combiné Gigaset SL450H o 1 station de recharge pour le combiné o 2 blocs d'alimentation pour la station de base et le chargeur o 1 câble de téléphone o 1 câble LAN o 1 pile lithium ion rechargeable (750 mAh) o 1 couvercle de logement de pile o 1 clip ceinture o 1 mode d'emploi
Couleur de l'appareil	Platine / noir
Version de la fiche technique	16.09.2015