

Gigaset SL450HX

Le téléphone parfait

- Combiné compact complétant les éléments suivants:
 - bases Gigaset DECT
 - bases de téléphones DECT/GAP d'autres fabricants
 - routeurs DECT/GAP (AVM FRITZ!Box)
 - routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (speedport des Telekom W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
- Grande qualité des matériaux et des processus, combiné avec cadre en aluminium et socle de chargement en métal véritable
- Grand écran couleur TFT (2,4")
- Répertoire conséquent jusqu'à 500 contacts (vCard) et 3 numéros de téléphone spécifiques
- Excellente acoustique avec profils audio pouvant être réglés grâce aux touches de fonction
- Bluetooth® 2.0 et micro USB pour la synchronisation de données avec l'ordinateur
- Mode mains libres en qualité brillante, duplex intégral
- Connexion casque avec Bluetooth® 2.0 ou câble
- Affichage de l'appelant avec photo (image CLIP)



Remarques sur la compatibilité:

Pour plus d'informations sur les fonctions du combiné connecté aux bases individuelles Gigaset et à d'autres bases de téléphones / routeurs, consulter l'adresse www.gigaset.com/fr/compatibilite.

Qualité audio

- Mode mains libres confortable en qualité duplex intégral
 - avec haut-parleurs séparés dans le combiné
 - et 4 profils de mode mains libres pour un ajustement optimal de l'acoustique
- Mode mains libres confortable - en qualité audio brillante avec haut-parleurs séparés et de grande qualité ainsi qu'une structure acoustique optimisée
- Profils audio réglables pour un ajustement optimal de l'acoustique à l'environnement local avec une fonction de profil spécifique
- Alarme en mode vibreur
- 5 niveaux de réglage du volume des sonneries
- Prise Jack (2,5 mm) pour connexion d'un casque (mono)
- Bluetooth® 2.0 pour connexion d'un casque (mode mains libres et profils casque)

Répertoire et fonctions de compositions des numéros

- Répertoire jusqu'à 500 contacts (vCards): prénom, nom, 3 numéros de téléphone, courriel, anniversaire, sonnerie VIP, photo pour image CLIP
- Recherche par nom ou par prénom
- Transfert de vCard vers téléphone portable / ordinateur par Bluetooth® 2.0 ou micro USB
- Préparation de l'appel (saisie du numéro avant de procéder au processus d'appel) avec option de correction
- Rappel des 20 derniers numéros
- Rappel automatique
- Touches de raccourci programmable (touches 2-9)
- Touche de composition des numéros (flash times réglables)

Écran

- Grand écran couleur TFT, rétro-éclairé 50 x 38 mm (H x L), 63 mm (2,4") diagonale 65 000 couleurs, 8 lignes, 240 x 320 pixels
- Éclairage de l'écran / couleurs réglables
 - arrière-plan noir

Gigaset

Wherever you go.

- arrière-plan coloré
- Taille des polices réglables pour la liste des appelants et le répertoire
- Affichage / économiseur d'écran
 - horloge à affichage analogique ou numérique
 - photos personnelles
 - diaporama avec photos personnelles
- En mode veille
 - affichage de la date et de l'heure du jour
 - affichage de l'intensité du champ et de l'état de chargement de la batterie
 - touches d'affichage des dernières fonctions sélectionnées
- En communication: affichage de la durée de la communication

Affichage et signalisation des appels

- Avec le numéro de téléphone ou le nom (CLIP / CNIP)
- Avec la photo de l'appelant (image CLIP)
- Touche clignotante pour le casque et animation en couleurs des appels
- Avec sonnerie individuelle
 - 22 mélodies au choix dans le combiné
 - 5 niveaux de volume / OFF / crescendo réglable
- Photos et sonneries téléchargeables pour le combiné
- (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)
- Sonneries individuelles pour les appels externes / internes
- Mode jour / nuit: désactivation de la sonnerie programmée, sauf pour les contacts VIP
- Blocage des appels anonymes: les appels dépourvus d'un numéro CLIP ne font l'objet que d'un signal optique ou sont bloqués
- Liste de blocage de 15 numéros, réglage en option: «Ne pas sonner»; indication visuelle d'appel ou de blocage du numéro

Liste des appels manqués / liste des appelants

- La touche de messages clignotante indique les nouveaux messages et fournit un accès pratique à la liste de messages (possibilité d'activer ou de désactiver le clignotement de la LED)
- Liste des appelants avec le numéro de téléphone (CLIP) et l'heure de tous les appels (60 entrées) ainsi que les appels sortants, entrants ou manqués (20 entrées systématiques)

Clavier

- Clavier haute qualité, rétro-éclairé
- Possibilité d'activer ou de désactiver l'éclairage des touches
- Éclairage lors d'un appel / touche mains libres
- Touche de réglage des profils audio
- Verrouillage / déverrouillage grâce à la touche (#)
- Réglage du verrouillage automatique
- Touche de composition des numéros (flash times réglables)
- Touche de volume sur le côté du combiné

Menu

- Guidage par menu pratique et en différentes langues (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Utilisation simple grâce aux symboles de couleur, aux textes de menu et aux touches d'affichage
- Possibilité de sélectionner diverses couleurs d'affichage du texte

Fonction textos

- Enregistrement systématique au sein de la centrale de SMS («AnnyWay»Materna et T-COM preset)
- Envoi et réception de SMS via le réseau fixe et IP (RTP)
- Envoi de textos comprenant jusqu'à 612 caractères
- Mémorisation de 50 SMS
- Envoi de textos à une adresse courriel
- Affectation des numéros de téléphone (vCard) des textos au répertoire

Connexion à l'ordinateur

Connexion à l'ordinateur grâce au câble de données et au micro USB sur le combiné (câble non inclus dans la livraison) ou par Bluetooth® 2.0

Logiciel gratuit: Gigaset QuickSync pour Microsoft® ou Mac

- Synchronisation du répertoire avec MS Outlook et MAC
- Pool de médias:
 - pour sauvegarder les photos CLIP et économiseurs d'écran (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formats: photos CLIP: 172 x 240 pixels
 - économiseur d'écran: 240 x 320 pixels
 - mélodies / sons des sonneries personnelles (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - capacité de mémoire pour les photos / mélodies: 3 MB
- Interface CTI: composition des numéros / affichage des appels sur ordinateur avec MS Outlook
- Synchronisation cloud avec Google

Conditions de système: système d'exploitation Windows Vista (32bits et 64bits), Windows 7 (32bits et 64bits), Windows 8/8.1 (32bits et 64-bits), et Microsoft Internet Explorer 5.5 ou plus ou Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Fonctions additionnelles

- Technologie Plug-and-play - installation très simple: déballer, brancher et téléphoner (combiné enregistré départ usine)
- Calendrier avec aperçu des mois et planificateur pour
- 30 rendez-vous avec texte et sonnerie séparée
- Rappel d'anniversaire pour chaque entrée du répertoire
- Fonction de réveil avec sonnerie réglable et fonction de répétition
- Interphone bébé (alarme bébé) avec fonction vocale
 - vers un appareil externe tel qu'un téléphone portable
 - ou vers un appareil interne tel qu'un combiné supplémentaire
- Fonction d'appel direct (appel bébé): sélection d'un numéro de téléphone en appuyant sur une touche
- Modification du nom du combiné
- Support des fonctions de performances du réseau comme le renvoi d'appels ou la mise en attente d'appels, etc.

- Sonnerie d'avertissement si l'utilisateur quitte le champ de portée

ECO DECT

- Réduction automatique de la puissance transmise selon la distance entre le combiné et la base
- Aucune émission en mode veille bien que plusieurs combinés soient en service, tant que les combinés répertoriés supportent la fonction ECO DECT
- Basse consommation d'énergie grâce aux adaptateurs permettant des économies d'énergie

Données techniques

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, HDSP™, messagerie texte en réseau fixe ou IP, messagerie texte (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0
Combiné	Autonomie en veille: jusqu'à 200 h env. 47 h si l'éclairage de l'écran est constamment activé Autonomie en communication: jusqu'à 12 heures Batteries: 1 x batterie lithium-ion rechargeable Durée de charge: env. 3 heures Portée en intérieur: jusqu'à 50 m en extérieur: jusqu'à 300 m Dimensions: 130 x 51 x 19 mm (H x L x P) Poids: approx. 104 g (avec les batteries rechargeable)
Chargeur	Alimentation électrique: 230 V adaptateur secteur Dimensions: 70 x 59 x 29 mm (H x L x P) Poids: approx. 130 g (avec l'adaptateur électrique)
Contenu de la livraison	1 combiné Gigaset SL450HX 1 chargeur 1 adaptateur secteur 1 batterie lithium-ion rechargeable (750 mAh) 1 couvercle de compartiment de la batterie 1 clip de ceinture 1 manuel d'utilisation
Couleur de l'appareil	Platine / noire
Version de la fiche informative	16.09.2015